



ACADEMIA DE ȘTIINȚE A REPUBLICII MOLDOVA

Aprobată prin Dispoziția nr. **11-114**  
din „ 08 ” iunie 2015

## **INSTRUCȚIUNE**

### **de securitate și sănătate în muncă pentru personalul care lucrează la aparatul de multiplicat nr. 8**

#### **I. Cerințe generale de securitate și sănătate în muncă**

1. La efectuarea lucrărilor la aparatele de multiplicat se admit persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, care au însușit programul de instruire introductiv-generală și dețin grupul I de electrosecuritate (în mod obligatoriu la încadrarea în muncă).
2. Se admit la lucru doar persoanele care au însușit instruirea la locul de muncă și care au susținut examenul medical de aptitudine la efectuarea lucrărilor de multiplicare.
3. Nu se admit la lucru la efectuarea lucrărilor de multiplicare femeile din momentul stabilirii gravității și în perioada alăptării.
4. Persoanele admise la efectuarea lucrărilor de multiplicare trebuie să fie în deplină capacitate de muncă, să respecte disciplina muncii, Regulamentul de Ordine Internă.
5. Lucrul la aparatele de multiplicat se atribuie la categoria de lucrări cu condiții nocive. Aceste condiții pot fi:
  - fizice: câmp electromagnetic sau radiație neionizantă, electrocutarea;
  - chimice: existența în zona de lucru a unor cantități sporite de ozon, oxid de azot și epiclohidrin.
6. Încăperea pentru efectuarea lucrărilor la aparatele de multiplicat trebuie să fie utilată cu sisteme de încălzire și condiționare a aerului.

7. Suprafața încăperii pentru un lucrător trebuie să fie nu mai mică de 6,0 m<sup>2</sup> și în volum nu mai mic de 15 m<sup>3</sup>.
8. Depărtarea aparatului de la perete trebuie să fie nu mai mică de 1,0 m.
9. Personalul care lucrează la utilajul de multiplicare trebuie să respecte regulile securității anti-incendiară și să cunoască locul amplasării mijloacelor primare de stingere a incendiilor.
10. În caz de apariție a unor defecte (dereglări) ale utilajului, imediat trebuie de oprit lucrul, de deconectat aparatul de la rețeaua electrică și de anunțat conducătorul locului de muncă.
11. În caz de accident de muncă, accidentatul sau persoana prezentă trebuie imediat să anunțe administrația instituției.
12. În procesul de lucru, personalul trebuie să respecte instrucțiunea de exploatare a aparatului, regulile de igienă personală și să mențină locul de muncă în ordine și curățenie.
13. Persoanele care au admis neîndeplinirea cerințelor acestei instrucțiuni de securitate și sănătate a muncii vor fi trase la răspundere disciplinară conform Regulamentului de Ordine Internă și (după necesitate) supuse verificării cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă.

## **II. Cerințe de sănătate și securitate în muncă pînă la începerea lucrului**

1. De aerisit încăperea și de demarat sistemul de condiționare a aerului.
2. A aduce în ordinea cuvenită locul de lucru.
3. A se convinge că iluminarea locului de muncă este suficientă.
4. A examina starea tehnică a aparatului de multiplicat.
5. A se convinge de lipsa unor deteriorări ale cablului și a prizei de conectare la rețeaua electrică.

## **III. Cerințe de securitate și sănătate în muncă în timpul lucrului**

1. De conectat aparatul de multiplicat la rețeaua electrică și de controlat funcționarea corectă a lui.
2. Se interzice conectarea aparatului cu mâinile umede sau ude.
3. De respectat regulile de exploatare a aparatului, de a nu admite pătrunderea umezelii în el.
4. A nu se apleca asupra aparatului în funcțiune, a se afla (în măsura posibilității) cît mai departe de aparat.
5. A nu instala sau pune obiecte străine pe aparatul de multiplicat.
6. A nu lăsa fără supraveghere aparatul de multiplicat conectat la rețeaua electrică și fiind în acțiune.

#### **IV. Cerințe de securitate și sănătate în muncă în situații de avarie**

1. În cazul apariției a unor defecte a aparatului de multiplicat (scînteiere, miros de ars, deteriorarea izolației cablurilor), de deconectat de la rețeaua electrică și de anunțat conducătorul locului de muncă.
2. În caz de scurt circuit și aprinderea aparatului, imediat de deconectat de la rețeaua electrică și de întreprins măsuri pentru stingerea focului cu ajutorul extingtorului (stingătorului) și de anunțat conducătorul locului de muncă.
3. În caz de electrocutare este necesar imediat de eliberat accidentatul de sub acțiunea curentului, deconectînd aparatul de la rețea, de acordat primul ajutor medical și de chemat ambulanța (903).

#### **V. Cerințe de securitate și sănătate în muncă la finisarea lucrului**

1. De deconectat aparatul de multiplicat de la rețeaua electrică. Nu se admite de a trage de cablu pentru a scoate din priză furca staker-ului.
2. A aduce în ordinea cuvenită locul de lucru, de deconectat sistemul de condiționare, minuțios de spălat mîinile și fața cu săpun.

Elaborat:

Corina LISA, inginer superior SIPP